

LLAVE DE IMPACTO  
DCF885

SUJECIÓN

<b>HERRAMIENTA</b>	Llave de impacto
<b>MARCA</b>	Dewalt
<b>MODELO</b>	DCF885
<b>FUNCIÓN PRINCIPAL</b>	Sujeción
<b>PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO</b>	Eléctrico



### **CARACTERÍSTICAS**

La llave de impacto DCF885B 20V MAX\* Litio-Ion es una herramienta liviana y compacta diseñada para trabajar en espacios reducidos. Mide, tan solo, 14cm y puede ser operada con una sola mano. Además, incluye 3 LED de activación automática para iluminar el área de trabajo. Incluye 2 baterías.

- Tensión : 20 v.
- Tipo de baterías : Litio-Ion
- Amperaje (intensidad) de las baterías : 3Ah y 1.5Ah respectivamente
- Impactos por minuto : 0-3200
- Torque máximo : 158 Nm.
- Peso : 1.27 kg.

### **Precauciones de seguridad**

- Use EPP Completo.
- No use la herramienta en ambientes con riesgo de explosión.
- Esté alerta de su ambiente y del lugar de trabajo.
- Evite encendidos no intencionales.
- No intente llegar a lugar que no alcanza, mantenga siempre un balance y posición de trabajo seguros.
- No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones extremadamente húmedas.
- Use siempre las baterías y cargador provistos.

### **Montaje del equipo**

- Inserte la batería en la base de la herramienta y asegure de que esté correctamente ajustada.
- Utilice llaves o dados adecuados para la medida de la herramienta. Antes de usarla asegúrese de que el dado o llave esté firmemente ajustado.
- Accione el gatillo para hacer girar la llave y encender las luces. Use el selector de dirección para cambiar el sentido de giro.

### **Mantenimiento**

- Limpie el equipo y las baterías con un paño seco.
- El equipo no requiere lubricación.